

# Service Bypass-Schalter 16A, 19“

## Revisionsumgehung bis 3 kVA

Mit dem Service-Bypass Panel trennen Sie Ihre USV unterbrechungsfrei von kritischen Verbrauchern, um beispielsweise Wartungsarbeiten durchzuführen.

Eine Halterung für die Rackmontage befindet sich im Lieferumfang. Der PDU-Bypass kombiniert Funktionen von Stromverteilung, Überlastschutz und Wartungsbypass.



### Spezifikationen

Service Bypass-Schalter 16A	
Zubehörtyp	Service Bypass
Rackmontage	Ja
Systemkompatibilität	bis zu 3kVA USV
Stromeingang / Stromausgang	1x T23 / 6x C13 + 2x C19
Breite, Höhe, Tiefe	438 x 50 x 80 mm
Weitere Informationen	Überlastschutz, inkl. Rack-Montage-Halterung
Gewicht	2 kg
Garantie	2 Jahre

Änderungen bleiben vorbehalten.